Gehäuse - Dipol
CABINET - DIPOLE

C200 27p

FM - Tuner

EC92 Rö 201

C202 1n · L203 · R201 100 · R202 470k · C203 7p · L204 · C206 · C211 · L205 · C204 · C205 14p · R203 10k · C207 1,8n · 150V/8mA · C209 12p · C212 8p · C213 130p · C215 22p · L207 · C216 10p · L206 · R204 1M · EC92 Rö 202 · 130V/3mA · C208 12p · R205 12k · C214 1,8n · L250 · L251 · C250 10p · C251 220p · R250 470k · R251 180k · I · II/4 · L208 · C201 47p · L201 · L202 · C1 4,7n · L1 · C2 27p

U4 · +2 · R5 27k · ~105V/5mA

AM 80V/4,2mA FM 75V/4,7mA
AM 225V/2mA FM 205V/7mA

K14 · K21 · M4 · S4 · K24 · K11 · U9 · C220 5,4p · C9 3p · ECH81 Rö.1 · U5 · R6 27k · +2 · R7 47k · C13 4,7n · R2 180 · R3 47k · FM-R · C22 470p · C15 · L11 · L12 · K16 · C16 4,7n · C14 47p · K26 · C20 12p · C17 · L13 · L14 · R4 33 · K23 · L15 · C18 · C19 680p · C21 1,5n · C12 · C11 · L3 · L2 · C5 · C4 7p · L5 · L4 · C10 12p · C6 · L9 · C3 7p · L7 · L6 · L8 · C7 · M5 · S4' · C8 47n · R1 220k · R

Ferrit-Antenne
FERRITE - ANTENNA

S4 · S4' · F · N

Ferrit - Antennen - Schalter
FERRITE - ANTENNA - SWITCH

ZF/IF: AM 460kHz FM 6,75MHz

Gleichspannungsmessung mit Voltmeter Ri ≧ 20kΩ/V.
D.C. VOLTAGE TEST WITH VOLTMETER Ri ≧ 20kΩ/V.

Widerstände
RESISTORS
1/10W · 1/4W · 1/2W · 1W · 2W · 4W

Röhren-Fassungen (von unten) TUBE SOCKTS (from below)

Meß-Buchse (von oben) TEST SOCKET (from above)

I · II + III

Kondensatoren
CAPACITORS
1p = 1MMF
1n = 0,001MF
1µ = 1MF

Filter-Anschlüsse
(von unten)
IF-TRANSF. CONNECTIONS
(from below)

EM84 Rö.3 · R27 470k · 40V · U1 · C42 10n · +2

AM 210V/8mA FM 215V/28mA

C31 4,7n · R25 33k · X · Y · C32 4,7n · R12 180k · C29 47p · R11 2,2M · FM-R · EBF89 Rö.2 · C28 4,7n · U6 · AM 85V/2,5mA FM 30V/0,8mA

II · L401 · L402 · C401 22p · C402 22p · C403 150p · C404 150p · L403 · L404 · L406 · L408 · C23 4,7n · R8 3,3k · C24 4,7n · +2 · C25 15n · C26 47n · Bandbreite BANDWIDTH · R13 2,2M · R9 1k · C27 4,7n · R14 2,2M · R15 1M · EBF89 Rö.2

III · L501 · L503 · C501 7p · C502 68p · R502 1k · C38 5µ · C37 4,7n · RL 232 · R501 270 · L502 · L504 · L505 · C503 470p · C504 470p · C35 4,7n · C36 100p · R16 56k · R17 180k · R18 3,3k · R21 2,7M · R22 100k · R23 220k · U3 · +3 · C34 4,7n · C39 820p · R24 100k · C41 470p · III/1 · III/2 · III/3 · III/7 · C40 1,5n · C43 1,5n · U2 · Z

T3 · R35 47k · St6 · R33 2,2M · R34 100k · R39 100k · P4 3+3M · R32 47k · R35 100k · R41 100k · St8 · R37 2,2M · R31 47k · R38 47k · T6

C44 1,5n · C45 100p · P2/1 3M · 85V/0,3mA · R101 4,7M · R43 47k · P1/1 1,3M · C48 22n · R49 10M · ECC83 Rö.4 · R52 220k · C52 22n · C53 470p · R54 180k · EC92 Rö.5 · 120V/0,8mA · R59 47k · EL95 Rö.6 · 230V/24mA · P3/1 1M · C54 470p · R55 220k · C55 10n · C56 22n · R56 1M · R57 2,2k · 40V · R61 1k · R62 1M · R58 47k · C57 100µ · R64 270 · 8V · Tr.2 · bl · sw · li · ge · rt · +1 · R44 47k · R45 15k · C47 47n · R46 82 · C46 5,6n · Sp1 · R48 100k · C49 0,1µ · R51 2,2k · C51 0,1µ · R53 1,5k · R63 470 · K13 · K25 · M6 · St3 · St4 · K · I

R102 4,7M · C61 1,5n · P2/2 3M · C62 100p · R66 47k · ECC83 Rö.4 · R71 10M · C65 22n · P1/2 1,3M · 85V/0,3mA · C67 22n · R73 220k · C69 470p · P3/2 1M · R75 150k · R74 180k · C68 470p · C66 0,1µ · R76 2,2k · R72 100k · C71 0,1µ · R77 470 · C63 5,6n · R69 82 · Sp3 · St2 · C72 22n · R78 1M · C73 100µ · R81 270 · R79 1k · 8V · Tr.3 · rt · sw · li · ge · 230V/24mA · EL95 Rö.7 · +1 · +3 · +4 · K · r

links/LEFT · rechts/RIGHT · Dr.1 · Dr.2 · C30 100µ · C58 10µ · C74 10µ · C91 100µ · 5Ω · l K · r K

Drucktastenaggregat
KEY ASSEMBLY

	a	r	a	r	Sp	3		4
Voice Sprache					Sp	1		
FM 88...108MHz					U			9
SW 5,8...18,9MHz					U	4	5	6
Marine 1,55...4,3MHz					K	14		16
AM 510...1630kHz					K	11		13
Phono-Tape					K	24	25	26
Stereo					K	21		23
ON/OFF Ein/Aus					M	4	5	6
					U	1	2	3
					T			6
					T	1		3
					St	3 1	one 2	
					S	2	2'	2''

a = Arbeitskontakt/OPERATING CONTACT
r = Ruhekontakt/RESTING CONTACT

245V · +1 · +2 · 230V · +3 · +4 · 155V · T1 · St5 · S2'' · 280V/80-85mA · R85 390 · V1 · C82 50µ · R86 470 · C83 50µ · R87 47k · C84 2µ · C81 50µ · B250C100 · Tr.1 · br/rt · ge · gn · C78 4,7n · C79 4,7n · R89 47 · 235V~ · C86 0,1µ · -V · -4V · R88 100k · C85 0,1µ · S2 · S2' · Netz 115V 50-60Hz LINE 115V 50-60 CPS · Plattenwechsler RECORD CHANGER · Si.1 T0,7A · br · sw · 0,3A · 7V · 0,1A · St1 · f · L209 · Sp4 · C218 1,8n · Rö.202 201

SABA
2000 Stereo 11

Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO ALTERATIONS!
Freu 11/11 Nord/180162 a

Gehäuse - Dipol
CABINET - DIPOLE

ZF/IF: AM 460kHz FM 6,75MHz

Gleichspannungsmessung mit Voltmeter Ri ≥ 20kΩ/V.
D.C. VOLTAGE TEST WITH VOLTMETER Ri ≥ 20kΩ/V.

Widerstände
RESISTORS
1/10W
1/4W
1/2W
1W
2W
4W

Röhren-Fassungen (von unten) TUBE SOCKTS (from below)

Meß-Buchse (von oben) TEST SOCKET (from above)

Kondensatoren
CAPACITORS
1p = 1MMF
1n = 0,001MF
1µ = 1MF

Filter-Anschlüsse (von unten) IF-TRANSF. CONNECTIONS (from below)

FM - Tuner

EC92 Rö.201

EC92 Rö.202

EM84 Rö.3

ECH81 Rö.1

EBF89 Rö.2

EBF89 Rö.2

EBF89 Rö.2

ECC83 Rö.4

EC92 Rö.5

EL95 Rö.6

ECC83 Rö.4

EL95 Rö.7

Bandbreite
BANDWIDTH

Ferrit-Antenne
FERRITE - ANTENNA

Ferrit-Antennen-Schalter
FERRITE - ANTENNA - SWITCH

Drucktastenaggregat
KEY ASSEMBLY

		a	r	a	r				
Sprache VOICE				a	r	Sp	3	4	
						Sp	1		
87... 100MHz	U					U			9
						U	4	5	6
5,8... 18,9MHz	K					K	4		6
						K	1		3
510... 1630kHz	M					M	4		6
						M	1	2	3
145... 360kHz	L					L		5	6
						U	1	2	3
						T		5	6
						T	1		3
						St	5 1	8 4 2	
Ein/Aus ON/OFF	S					S	2	2'	2''

a = Arbeitskontakt/OPERATING CONTACT
r = Ruhekontakt/RESTING CONTACT

N = Freudenstadt 11 Nord

Si.1 T0,4A → T630mA(220V)
Si.2 T0,7A → T800mA(125...150V)

R85 390/4W → 390/5W
R86 470/1W → 470/3,5W

Zusätzlich / ADDITIONAL:
Si.3 1A(110V)
Si.4 6A
Si.5 250mA

Sicherungen/FUSES
1 = T0,4A 220V
2 = T0,7A 110V/125V/150V

links/LEFT
rechts/RIGHT

SABA

Freudenstadt 11
Freudenstadt 11 Nord
-Stereo-

SABA-SERVICE-ORGANISATION

Printed In Western Germany VSO 2450362120 T